

DHR202RTJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 20 mm

Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton

Code EAN : 0088381692069



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Ø max. dans le béton 20 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 26 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui
Mode Perforer Oui
Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_n) 11 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 87 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 98 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 358 x 104 x 235 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Force de frappe équivalente aux machines filaires
- Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 837634-4 Moulage MAK-PAC Perforateur
- 1 X 158057-6 Poignée
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194435-6