

# DMR116

Radio de chantier 14.4 à 18 V Li-Ion (Produit seul)

Compatible avec les batteries type G ( empreinte spéciale )

Code EAN : 0088381750608

**LXT**  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**14.4V**  
LITHIUM-ION

**18V**  
LITHIUM-ION

**HYBRIDE**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 14.4 à 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Batt. compatibles Batteries empreint

### Capacités spécifiques

Port jack 1 façade/1 dans compartiment  
Enceinte 3,5 Watt  
Ø enceinte 2 x 76 mm  
Plage de fréquence AM 520 - 1710 kHz  
Plage de fréquence FM 87.50 - 108 MHz

### Fonctions et équipement

Adaptateur sur secteur DC 12 V 700 mA

### Général

Dimensions (L x l x h) 257 x 163 x 431 mm  
Poids net EPTA 4,6 kg  
Classe d'étanchéité IP64  
Longueur cordon d'alimentation 1,8 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Compatible avec les batteries 18V LXT et type G ( empreinte spéciale )
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques
- Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes
- Double alimentation : fonctionne sur secteur (à l'aide de l'adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita compatibles.
- Protection des batteries : coupure automatique lorsque le niveau d'énergie est trop bas
- Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod...)
- 5 boutons de présélection et recherche automatique de stations
- 2 haut-parleurs Stéréo
- Extinction automatique de l'écran LCD 15 secondes après action sur une touche
- Poignée de transport

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateur secteur pour radios de chantier (SE00000078)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X SE00000078 Transformateur